

Breitbandstörsender RF Serie

Art.Nr. 0300500



EODPartner hat den Bedarf von vielen Regierungsstellen nach einer "toten Zone" in der Funkkommunikation erkannt. Wir freuen uns, die folgenden Standardmodelle vorzustellen. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre speziellen Bedürfnisse.

Eigenschaften

Aktivierung mit einem Schalter	Bedienungsanzeigen an der Vorderseite
Ständige Überwachung der Ausgangsleistung	Beim Einschalten sofort betriebsbereit
Auswechselbare Filter (Ein- und Auslass)	Eingebaute Sendefilter für die eigene Kommunikation
Bequeme Tragegriffe	Alle Stromanschlüsse sind leicht zu lösen

Spezifikation

Modell	TX Frequenz	Rauschtyp	Leistung
RFJ7	134 – 174 MHz 400 – 512 MHz	Breitbandrauschen	50 Watt **
RFJ8	20 MHz – 512 MHz	Breitbandrauschen	50 Watt **
RFJ9	20 MHz – 1 GHz	Breitbandrauschen	25 Watt **
RFJ10	20 MHz – 3 GHz	Breitbandrauschen	25 Watt **
RFJ11	20 MHz – 4.2 GHz	Breitbandrauschen	25 Watt **
RFJ12	20 MHz – 12 GHz	Breitbandrauschen	auf Anfrage
RFJ13	4.2 GHz – 18 GHz	Breitbandrauschen	20 Watt **
RFJ14	18 GHz – 26.5 GHz	Breitbandrauschen	40 Watt **

Maße	10.5“(H) x 19“(W) x 28“(L)
Gewicht	55 kg
Temperaturbereich	-30° - +130° F
Luftfeuchtigkeit	95%
Stromversorgung	12 VDC / 24 VDC / 110 VDC / 220 VDC
Optionen	Schuhsicheres Gehäuse (30.06) / Disk Antennen / Richtantennen / Gepreßte Gehäuse / Elektronische Kühlung / Dreibeine / Fahrzeugeinbausätze / Stoßsicherer Einbau